E1 接口阻抗变换器

产品特点：

CKL-703 是一路 E1 的 75Ω 非平衡信号 BNC 接口至 120Ω 平衡信号 RJ-45 接口的阻抗变换器,它解决了 75ohm 铜轴到 120ohm 双绞线的信号转换问题。使用 CKL-703，用户只需使用普通 120ohm 双绞线就能完成 75ohm 铜轴硬件间的信号通信。



功 能 特 性：

Ø 双向信号转换
Ø 无源式结构

技术参数：

参数		CKL-703
BNC 接口	接口数量	1
	接口阻抗	75Ω 非平衡信号
	接口类型	BNC
	电器特性	符合 ITU-T G.703 建议
RJ45 接口	接口数量	1
	接口阻抗	120Ω 平衡信号
	接口类型	RJ-45
	电器特性	符合 ITU-T G.703 建议

订货信息：

产品型号	E1 接口数量	RJ45 接口数量	转换类型
CKL-703	1	1	阻抗转换